

Návod k montáži a použití 3D dekorace „Brána“ (kód výrobku 930.091)


Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit právě náš výrobek. Věříme, že budete spokojeni s jeho velmi dobrými užitnými vlastnostmi a plně je využijete. Jako každý výrobek, tak i náš potřebuje určitou péči, a proto **je nezbytné před začátkem jeho montáže a užíváním si řádně přečíst tento návod k montáži a obsluze.**

Nosné kostry 3D dekorací jsou vyrobeny z kvalitního kovového materiálu. Na tyto kostry jsou instalovány velmi úsporné světelné zdroje, které jsou určeny do venkovního i vnitřního prostředí. 3D dekorace nejsou určeny pro instalaci v blízkosti extrémně hořlavých materiálů, nebo v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par či prachů. Napájecí napětí je vždy 230 V AC, 50 Hz. Pro ochranu před úrazem el. proudem je pro případ světelných zdrojů na 230V použita dvojitá izolace - třída ochrany II. Pro dekorace se světelnými zdroji na 24V DC jsou použité zdroje napětí vyhovující požadavkům na bezpečné obvody SELV. 3D dekorace se připojují do zásuvky 230V (u venkovních instalací s krytím min. IP X4) a navíc musí být zásuvky chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 30 mA. Připojovací zásuvka musí odpovídat aktuálně platným předpisům což musí být prokázáno platnou revizní zprávou.

- Při montáži je nutno použít ochranné rukavice, neboť hrany těchto dílů mohou způsobit poranění.
- Při jakékoliv manipulaci (montáž, demontáž) nesmí být výrobek připojen k elektrické síti.
- Světelné 3D dekorace jsou určeny k instalaci na rovný povrch s max sklonem 15°. V případě jiného umístění viz další dva body.
- Mechanické zakotvení těchto dekorací se provádí při jejich montáži a je zde třeba vždy přihlídnout k místním podmínkám. Konstrukci doporučujeme kotvit na pevný základ. Správným kotvením těchto dekorací také zamezíme jejich zcizení. Základ musí zajistit stabilitu konstrukce včetně dovolené zátěže i při teplotách pod 0° C. Povrch okolního území je nutno upravit tak, aby byl zabezpečen odtok srážkových vod od konstrukce.
- Výrobek uchyťte pevně, nepoužívejte při montáži ostré kovové nástroje nebo ostrý připevňovací materiál, aby nedošlo k poškození výrobku. Za dostatečné upevnění dekorace je zodpovědný uživatel.
- Aby se snížilo riziko zaškrcení musí být pružné napájecí vedení účinně připevněno ke stěně.
- Připojovací místa nevystavujte přímému působení vody.
- Chraňte před mechanickým poškozením a manipulací dětmi.
- Z důvodu zahřívání světelných zdrojů výrobky při provozu nezakrývejte.
- Neumisťujte v přímém styku s lehce hořlavými látkami.
- Nepoužívejte v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par či prachů.
- Nepoužívejte při zhoršených klimatických podmínkách (bouřka apod.).
- Ujistěte se, že připojovací a vnitřní kabely nic nezatěžuje, není dovoleno na ně nic zavěšovat.
- Pro lepší stabilitu dekorace zasuňte stabilizační tyče (viz písmeno „k“ ve schématu níže) a zajistěte je šrouby.
- Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu neporušenosti a pevnosti izolace a krytů.
- Při provozu na kovových nosných podkladech dbejte na jejich řádné uzemnění.

- V případě venkovního použití je nutné zapojit zástrčku do zásuvky určené pro venkovní použití s označením IP-X4.
- Tato sezonní dekorace není určena k trvalému použití v exteriéru a je nutno jí skladovat v suchu při teplotách od 5 °C do 30 °C.
- Výrobky vyžadují šetrné zacházení
- Provozujte za občasného dohledu.
- Při jakékoli zjištěné závadě výrobek dále neprovozujte a předejte do opravy výrobci.
- Používání v rozporu s tímto návodem je zakázáno, rovněž jsou zakázány jakékoliv mechanické úpravy a úpravy na elektrickém zapojení dekorace.



- Při likvidaci tohoto zboží použijte k tomu určená sběrná místa  .

Pokyny pro provoz svítidel a světelných zdrojů

Naše dekorace na sobě nesou různá el. svítidla a světelné zdroje jako např. LED světelné řetězy, LED hadice, LED žárovky, rampouchy aj. Z tohoto důvodu smí tyto komponenty vyměňovat pouze výrobce, tj. ATELIÉR MAUR s.r.o. s výjimkou světelných zdrojů dle bodu ad. 1 těchto pokynů. Způsob připojení napájecí šňůry je značen „Y“, což znamená, že k její výměně je oprávněn pouze výrobce nebo kvalifikovaný pracovník dle NV č. 194/2022 Sb., §6 nebo §7.

Pro tyto výrobky jsou níže uvedena další bezpečnostní pravidla a pokyny.

- 1) Světelné řetězy s vyměnitelnými sériově zapojenými světelnými zdroji:
Okamžitě vyměnit nefunkční světelné zdroje světelnými zdroji stejného typu a příkonu jako byly dodány.
- 2) Světelné řetězy s nevyměnitelnými světelnými zdroji:
Světelné zdroje nejsou vyměnitelné a v případě poruchy odpojte od napájecího napětí a dále nepoužívejte.

